



DiSEqC Umschalter 2x1

- Zum Umschalten zwischen 2 LNBs
- Multischalter zur Verwendung mit einem Satellitenreceiver oder Fernseher mit DiSEqC
- Frequenzbereich: 950 MHz - 2150 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Zur Wand- und Mastmontage geeignet
- Einfache Verbindung mittels Koaxialkabel und F-Stecker.

DiSEqC Switch 2x1

- For switching between 2 LNBs
- Multiswitch for use with a satellite receiver or TV with DiSEqC
- Frequency range: 950 MHz - 2150 MHz
- Insertion loss: 3 dB
- Suitable for wall and pole mounting
- Easy connection with the help of a coaxial cable and an F plug.

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	10.09.2024	alw	SAT DiSEqC 2.0 switch 2x1 W	1/2
		gepr.:	10.09.2024	alw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					67057	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

Technische Daten

Specifications

Arbeitsspannung: 12-20 V
 Stromverbrauch: 10 mA ---
 Impedanz (alle Anschlüsse): 75 Ω
 Isolierung: 18 dB
 Rückflussdämpfung: 8 dB
 Abmessungen: 46x14x32 mm
 Gewicht: 25 g

Working Voltage: 12-20 V
 Power consumption: 10 mA ---
 Impedance (all ports): 75 Ω
 Insulation: 18 dB
 Return loss: 8 dB
 Dimensions: 46x14x32
 Weight: 25 g

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	10.09.2024	alw
		gepr.:	10.09.2024	alw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>				

Bezeichnung

SAT DiSEqC 2.0 switch 2x1 W



Blatt

2/2

Zeichnungs-Nr.:

67057

von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14